



- Inntil 100 trådløse enheter.
- Inntil 50 brukere.
- Inntil 32 Scenario.
- Ethernet / GSM
- Robust trådløs kommunikasjon med jammingsdeteksjon, automatisk kanalbytte, krypering og autentikasjon.
- Enheter legges til med et enkelt trykk.
- Enheter tilpasser sendeeffekt for maksimal batterilevetid.
- Godkjent til grad 2 etter EN 50131.
- Oppfyller krav til røykvarsleranlegg iht. TEK17 og NS 3960.



Full kontroll og styring av hele systemet via din telefon

Hjernen i Elotec Ajax-systemet, overvåker og styrer de trådløse enhetene og samler data via egen, avansert radioteknologi.

Sentralenheten analyserer trusler, filtrerer ut falske alarmer og varsler deg om reelle farer. Ekstra sabotasjesikring gjør både enheten og det beskyttede bygget uangripelig.

Enheten har ethernetforbindelse og mulighet for 2 sim-kort. De tre uavhengige kommunikasjons kanalene jobber parallelt, slik at om den ene mister forbindelsen vil systemet fortsatt være operativt.

Med Elotec Ajax Jeweller- og Wings radioteknologi, garanterer enheten lynkjapp levering av alarmer og bildeserier helt ned til 0.5 kB/s internettlinje.

Systemet kan enkelt installeres på under 15 minutter ved hjelp av interaktiv manual og smarte monteringsbraketter. Betjening og programmering skjer via en intuitiv app. Ultrakompakt strømforsyning og backup-batteri er bygd inn i det kun 4 cm tynne huset.

Alle enheter kan leveres i sort (sett 'B' bak varenummer).

Spesifikasjoner

Driftsspennning	110-240V
Batteribackup	Li-ion 2000 mAh
Batterilevetid	Opptil 16 timer (når ethernet er skrudd av)
Operativ system	OS Malevich
Simkort	Mikro-sim (2 x 2G)
Frekvensbånd	868 Mhz
Radioeffekt	25 mW
Rekkevidde	Inntil 2000m (fri sikt)
Driftstemperatur	0-40°
Mål (B x H x D)	163 x 163 x 36 mm

Bestillingsinformasjon

ELOTEC AJAX 2	Elotec Ajax 2 sentralenhet, hvit
ELOTEC AJAX 2 B	Elotec Ajax 2 sentralenhet, svart

Tilhørende enheter



Alarmsirene IP54: WS 861

Trådløs alarmsirene med IP54 kapsling og høy lyd for utendørs bruk – lydnivå kan justeres for innendørs bruk.

Batteri: 4 × CR123A, 3V



Multidetektor: WO 861/WO 862

Lavprofil trådløs multidetektor gir alarm ved røykutvikling eller høy/hurtig økende temperatur. **NB!** Tilgjengelig med kullossensor (WO 862).

Batteri: 2 × CR2, 3V (1 × CR2032 backup)



PIR bevegelsesdetektor: WP 861/2/3

Trådløs PIR (1) kan kombineres med mikrobølge (2) eller glassbrudd (3) – alle har PET-funksjon.

Batteri: 1 × CR123A, 3V



Magnetkontakt: WM 861/2

Trådløs magnetkontakt (1) er en høykvalitetssensor som beskytter dører og vinduer. Kan kombineres med tiltsensor (2). Inngang for tredjepartssensor.

Batteri: 1 × CR123A, 3V



Strømstyringsenhet: ST 861

Strømstyringsenheten skrur av og på tilkoblede enheter og måler strømforbruk via app eller nettleser.



Vannalarm: WV 861

Trådløs vannalarm legges rett på gulvet der det er risiko for lekkasje. Enkel å plassere – kun 56 mm!

Batteri: 2 × LR03, (AAA) 3V



Betjeningspanel: WD 861

Trådløst betjeningspanel for enkel styring av systemet.

Batteri: 4 × LR03/4BP (AAA)



Fjernkontroll: WK 861/2

Fjernkontroll med fire knapper (1) – alarm AV/PÅ, skallsikring, samt panikknapp. Programmerbar knapp (2) - Aktiver strømstyringsenheter, panikknapp.

Batteri: 1 × CR2030, 3V



Alarmsirene: WS 862

Kompakt men kraftig innendørs sirene med justerbar varighet på alarm, og lydnivå fra 81 til 105 dB.

Batteri: 2 × CR123A, 3V



Glassbruddsdetektor: WG 861

Verdens minste trådløse glassbruddsdetektor med tofaktordeteksjon eliminerer falske alarmer.

Batteri: 1 × CR123A, 3V



Utendørs dobbel PIR: WP 864 U

Trådløs PIR med PET-funksjon.

Batteri: 2 × CR123A, 3V



PIR med kamera: WP 866 C

I tillegg til å oppdage bevegelse, tar PIR med kamera bilder av situasjonen. Bildene kommer som en bildeserie i appen.

Batteri: 2 × CR123A, 3V



Smartplugg: ST 862

Denne elegante pluggen er enkel å ta i bruk, og lar deg skru av og på tilkoblede enheter. Du har oversikt på strømforbruk via app.



Relemodul: WU 861

Releutgang for styring av garasjeporter, elektriske sluttstykker i dørlås, solskjerming, vannstopp, varmepumpe og lignende.



Gardindetektor: WP 865 G

Lag en usynlig «gardin» foran vinduer, dører og porter slik at du kan bevege deg fritt i beskyttet område og likevel få beskjed om inntrengere.

Batteri: 1 × CR123A, 3V



Repeater: WR 861

Utvid den allerede imponerende rekkevidden til Elotec Ajax-systemet.

Batteri: Innebygd Li-Ion, 2 Ah